

Bedienungsanleitung

RGB – IR Fernbedienung 44 Tasten, Bedienungsanleitung



Technische Daten

- Funktion über 44 Tasten
- Reichweite bis zu 6 Meter
- 20 vordefinierte Farben wählbar
- 6 Farbwechsel-Programme
- 6 Mischtasten für eigene Farbspeicherung
- Dimmfunktion

Tastenfunktionen



Powerknopf
Play/Pause

Ein-/ Ausschalten der Lichtquelle
Unterbrechen der vordefinierten Programme



Helligkeits-
Einstellungstasten

können mit der die Lichtquelle gedimmt werden



Auswahlfeld

für 20 vordefinierte Farben



Pfeiltasten

Mit Hilfe der Grundfarben rot, grün und blau können Farben individuell kreiert werden

DIY1-DIY6

Es können 6 Farben gespeichert werden. Dazu eine DIY Taste auswählen, der eine Farbe zugewiesen werden soll. Mit Hilfe der Pfeiltasten die gewünschte Farbe einstellen und die gleiche DIY-Taste für 2 Sekunden gedrückt lassen um die Farbe abzuspeichern



Auto
Flash
Jump3
Jump7
Fade3
Fade7

Zufallsmodus
Stroboskop, blinkendes weiß
Farbwechsel blinkend, blau, rot, grün
Farbwechsel blinkend, weiß, cyan, gelb, grün, violett, blau, rot
Farbwechsel fließend, blau, rot, grün
Farbwechsel fließend, weiß, cyan, gelb, grün, violett, blau, rot



Quick
Slow

Beschleunigt das durchlaufende Programm
Verlangsamt das durchlaufende Programm

Sicherheitshinweis

RGB – IR Fernbedienung 44 Tasten / RGB Control Box / Stromversorgung / Hinweise



Netzteil 1 (Optional)

AC-Eingang: 100 V bis 240 V, DC-Ausgang: 12V; 2,5A, Leistung: 30W (Achtung: Niemals mit der Gesamtleistung des Adapters nicht überschreiten)
Kabellänge: 1,2 m; DC Stecker Größe: 2,1 mm x 5,5 mm
Zuverlässige Produkt mit super Qualität, CE & UL-zertifiziert
EIN / AUS-Schalter-Design bieten doppelte Sicherheit Schutz, die zuverlässig und bequem macht.



Netzteil 2 (Optional)

Spannung: 12V DC
Stromstärke: max. 5A
Leistung: 60W
Gewicht: 330 g
Länge: 240cm (mit dem Strom Kabel)
Durchmesser des Steckers: innen 2.1mm
Außen: 5.5mm



IR Remote Controller Fernbedienung

LED SMD5050 60leds / M 5m LED SMD3528 60leds / M 10m Eingangsspannung AC 100-240V
Ausgangsspannung DC 12V Strom 5A Leistung über 60W
1 x Tasten RGB Steuerung
1 x RGB Control Box



1. Wenn nicht anders angegeben, nur in Innenräumen oder im Trockenen verwenden.
2. Nicht unbeaufsichtigt betreiben. Nach dem Gebrauch ausschalten.
3. Nicht öffnen. Wartung und Reparatur nur einem Fachmann überlassen.
4. Achten Sie auf eine ausreichende Stromversorgung. Überlasten Sie die Leitungen nicht. Brandgefahr!
5. Nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
6. Bei dem Verdacht, dass das Gerät nicht wie beschrieben funktioniert kontaktieren Sie bitte einen Fachmann oder den Hersteller.
7. Verwenden Sie nur geeignete Steuergeräte. Die Verwendung falscher Steuergeräte kann das Gerät zerstören und Brände auslösen.
8. Achtung: Unter Umständen ist austretendes Licht sehr stark. Bitte nicht direkt in den Lichtaustritt sehen. Gefahr für das Augenlicht
9. Vor Nässe Schützen, der Lampenschirm besteht aus Papier, dieser kann Feuchtigkeit auf sammeln